

EM8045+ Multimetr stacjonarny EnergyLab

Nr kat. 111569

- Duży wyświetlacz LCD 4 1/2 cyfry z podświetleniem
- Pomiar DCV, ACV, DCA, ACA, Ω , CAP, Hz, hFE, test diody i ciągłości
- Max. wartość mierzonego napięcia 1000V AC/DC, rozdzielczość 10uV
- Max. wartość mierzonego prądu: 20A, przełącznik automatycznej polaryzacji, data hold, podświetlenie
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia przemiennego TrueRMS, w tym napięcia ze stałą składową



Specyfikacje

| Funkcje | Zakres | Dokładność |
|---------------|---|------------------|
| DCV | 200mV/2V/20V/200V/1000V | $\pm(0.05\%+3)$ |
| ACV | 200mV/2V/20V/200V/750V | $\pm(0.8\%+80)$ |
| DCA | 20mA/200mA/2A/20A | $\pm(0.35\%+10)$ |
| ACA | 200mA/2A/20A | $\pm(0.8\%+80)$ |
| Rezystancja | 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω | $\pm(0.1\%+20)$ |
| Częstotliwość | 20kHz/200kHz | $\pm(1.0\%+20)$ |
| Pojemność | 20nF/2uF/200uF | $\pm(3.5\%+20)$ |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Test diody | ✓ |
| Pomiar hFE | ✓ |
| True RMS | ✓ |
| Alarm ciągłości | ✓ |
| Zabezpiecz. przed przeciążeniem | ✓ |
| Impedencja wejściowa | 10M Ω |
| Prócowanie | 3 razy/s |
| Odpowiedź częstotliwościowa AC | 40Hz-50kHz |
| Sposób obsługi | Manualna zmiana zakresów pomiarowych |
| Max. wyświetlana wartość | 19999 |
| Zasilanie | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |

