


MIERNIKI SERII JL


Właściwości

Niewielkich rozmiarów
Prosta eksploatacja i stabilna praca
Bezpieczna obudowa i wysoka niezawodność
Nowoczesny wygląd i różnorodność typów
Ustrój elektromagnetyczny

JL 01




JL 02




Dane techniczne	JL 01 nr kat. 116120	JL 02 nr kat. 116121
Funkcja	Miernik częstotliwości	Miernik częstotliwości
Typ	Analogowy	Częstościomierz rezonansowy
Zakres	45 ~ 55Hz(220VAC)	45 ~ 55Hz(220VAC) 55 ~ 65Hz(220VAC)
Dokładność	1.0%	0.5%

JL 03




JL 04




Dane techniczne	JL 03 nr kat. 116122	JL 04 nr kat. 116123
Funkcja	Watomierz	Watomierz
Typ	Jednofazowy	Trójfazowy
Zakres	0 ~ 1kw (L-N 220V/5A)	0 ~ 4kw (L-L 480V/5A)
Dokładność	1.5%	1.5%

JL 05




JL 08




Dane techniczne	JL 05 nr kat. 116124	JL 08 nr kat. 116125
Funkcja	Miernik współczynnika mocy	Miernik współczynnika mocy
Typ	Trójfazowy	Jednofazowy
Zakres	0.5 ~ 1 ~ 0.5 (220~380/5A)	0.5 ~ 1 ~ 0.5 (220/5A)
Dokładność	1.5%	1.5%

JL 06



JL 07



Dane techniczne	JL 06 nr kat. 116126	JL 07 nr kat. 116127
Funkcja	Amperomierz AC	Woltomierz AC
Zakres	0~5A	0~500V
Dokładność	1.5%	1.5%

Masa: JL 01: 500g
JL 02: 700g
JL 03: 650g
JL 04: 650g
JL 05: 600g
JL 06: 550g
JL 07: 700g
JL 08: 600g

Wymiary serii JL: 200 × 80 × 120 (szer × gł × wys)

